

IQIO IO



Zastosowania:

- Monitorowanie stanu wejścia cyfrowego przez sieć LAN
- Zdalne sterowanie wyjściem przekaźnikowym
- Integracja z systemami zarządzania budynkiem, systemami alarmowymi i monitoringu
- Możliwość rozbudowy i skalowalności wraz z rozwojem systemu

Właściwości:

- Wbudowany serwer WWW umożliwiający łatwe zarządzanie i konfigurację urządzenia za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
- Intuicyjny interfejs użytkownika.
- Komunikacja Ethernet lub Wi-Fi.
- Wyświetlacz LED 7-segmentowy, czerwony.
- Możliwość konfiguracji parametrów wejścia i wyjścia (typ reakcji, czas załączenia itp.).
- Obsługa protokołów komunikacyjnych: HTTP(S), MQTT(S), SNMP v2c, SNMP v3 (opcja), Modbus TCP, TCP/UDP.
- Wizualizacja historii odczytów w formie wykresu ułatwiających analizę danych.
- Kompaktowe wymiary ułatwiające montaż nawet w ograniczonych przestrzeniach.



Parametry techniczne

Zasilanie	PoE: 33-57V IEEE 802.3af (opcja)	USB C: 5V DC	10-24V DC przez złącze śrubowe 3,5mm
Pobór mocy	Maksymalnie 1,5W		
Wejścia	Liczba wejść cyfrowych: 1	Typ wejścia: wstępnie spolaryzowane, zwierne	
Wyjścia	1 wyjście przekaźnikowe bezpotencjałowe NO		Maksymalne napięcie pracy: 30V DC
	Tryby pracy: bistabilny, astabilny, monostabilny, czasowy		
	Maksymalne obciążenie kanału: 1A		
Komunikacja	1 port Ethernet 10/100Mbps, RJ45 (opcja)		Wi-Fi (opcja)
Obudowa	Klasa obudowy: IP30		Wymiary (D/S/W): 50,1 x 74,6 x 27mm
Temperatura pracy	Od -10°C do +55°C		

Wersja	Ethernet	Wi-Fi	Numer katalogowy
IQIO IO ETH	✓	-	IQ-0001-10D3-00
IQIO IO Wi-Fi	-	✓	IQ-0001-10CB-00