

Lantick

2-2, 0-4

Zastosowania:

- Monitorowanie stanu wejścia cyfrowego przez sieć LAN
- Zdalne sterowanie wyjściem przekaźnikowym (PE-2-2)
- Integracja z systemami zarządzania budynkiem, systemami alarmowymi i monitoringu
- Zdalna diagnostyka systemów



Właściwości:

- Solidna konstrukcja zapewniająca niezawodność i trwałość urządzenia.
- Prosty w obsłudze interfejs użytkownika.
- Wbudowany serwer WWW umożliwiający zdalne zarządzanie i konfigurację urządzenia za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
- Obsługa protokołów komunikacyjnych: HTTP, Modbus TCP, SNMP, TCP/UDP, KNX/IP, Inveo Dashboard.
- Możliwość rozbudowy i skalowalności wraz z rozwojem systemu.



Parametry techniczne

Zasilanie	Passive PoE 10-24V DC	DC: 12-24V DC (złącze śrubowe 3,5mm)	
Pobór mocy	Maksymalnie 1,5W		
Wyjścia (Lantick PE-2-2)	Typ wyjścia: przekaźnik, NO oraz NC		Maksymalne obciążenie przekaźników: 4A
	Tryb pracy: bistabilny, astabilny, monostabilny (jednokrotne wyzwolenie)		Maksymalne napięcie: 250V AC
Wejścia (Lantick PE-2-2, PE-0-4)	Typ wejścia: zwierne (bezpotencjałowe, wstępnie spolaryzowane) lub napięciowe	Maksymalna wartość licznika: 4 294 967 296	Maksymalna częstotliwość wejściowa: 1000Hz
Komunikacja	Port Ethernet 10Mbps, RJ45		
Obudowa	Klasa obudowy: IP30	Wymiary (D/S/W): 90 x 52,5 x 65mm	
Temperatura pracy	Od -10°C do +55°C		

Wersja	Wejścia	Wyjścia	Numer katalogowy
Lantick PE-2-2	2	2	LN-0008-2041-00
Lantick PE-0-4	4	-	LN-0001-2002-00