

Media Converter

Zastosowania:

- Zamiana protokołu RS-485 na LAN w systemach automatyki przemysłowej

Właściwości:

- Zdalne zarządzanie i konfiguracja przez stronę www.
- Tryby połączenia: Client TCP - Server TCP, Client UDP - Server UDP, UDP Multicast



Parametry techniczne

Zasilanie	10 - 24V DC przez złącze śrubowe 3,5mm	
Pobór mocy	2W	
Komunikacja	Port Ethernet 10Mbps, RJ45	Port RS-485
Obudowa	Klasa obudowy: IP30	Wymiary: 90 x 52,5 x 65mm
Temperatura pracy	Od -10°C do +55°C	

Wersja	Numer katalogowy
Media Converter	OT-0008-0000-00