

Nano Digital Input

Zastosowania:

- Monitorowanie stanu wejścia cyfrowego przez sieć LAN
- Integracja z systemami zarządzania budynkiem, systemami alarmowymi i monitoringu
- Zdalna diagnostyka systemów
- P2P - przesyłanie stanu do kompatybilnego urządzenia (Nano Out/Lantick)



Właściwości:

- Solidna konstrukcja zapewniająca niezawodność i trwałość urządzenia.
- Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż nawet w ograniczonych przestrzeniach.
- Prosty w obsłudze interfejs użytkownika.
- Wyświetlacz 7 segmentowy LED informujący o stanie wejścia oraz o parametrach sieciowych modułu.
- Wbudowany serwer WWW umożliwiający zdalne zarządzanie i konfigurację urządzenia za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
- Obsługa protokołów komunikacyjnych: HTTP, Modbus TCP, MQTT, SNMP, TCP/UDP, Inveo Dashboard.



Parametry techniczne

Zasilanie	Nano In	Passive PoE 10-24V DC, przez adapter PoE		
	Nano Digital Input PoE	PoE: 33-57V IEEE 802.3af	DC: 12-24V DC (złącze śrubowe 3,5mm)	
Pobór mocy	Maksymalnie 1,5W			
Wejście	Liczba wejść: 1	Typ wejścia: zwierne, NO	Maksymalna wartość licznika: 4 294 967 296	
	Maksymalna częstotliwość wejściowa: 1000Hz			
Komunikacja	Port Ethernet 10Mbps, RJ45			
Obudowa	Nano In	Wymiary (D/S/W): 50 x 66,3 x 20mm		Klasa obudowy: IP30
	Nano Digital Input PoE	Wymiary (D/S/W): 50,1 x 74,6 x 27mm		
Temperatura pracy	Od -10°C do +55°C			

Wersja	Passive PoE 10-24V DC	PoE 802.3af	DC 12-24V	Numer katalogowy
Nano In	✓	-	-	NN-0001-2001-00
Nano Digital Input PoE	-	✓	✓	NN-0001-00D1-00